



## Mise à jour : Installation de mémoire vive

Cette mise à jour contient des informations essentielles si vous désirez ajouter de la mémoire vive (RAM) à votre ordinateur. Ces informations remplacent celles contenues dans votre *Manuel de l'utilisateur* ainsi que dans la brochure *Informations techniques*, livrés avec votre ordinateur. Nous vous suggérons de conserver précieusement ce document pour référence ultérieure.

Votre ordinateur est équipé de modules DIMM de mémoire vive dynamique (DRAM) de type EDO (Extended Data Output), et non des modules DIMM à pagination rapide mentionnés dans votre *Manuel de l'utilisateur* ainsi que dans la brochure *Informations techniques* de votre ordinateur. Pour tirer profit des performances accrues des modules DIMM de DRAM EDO déjà présents dans votre ordinateur, tout module de mémoire supplémentaire installé devrait être un module DIMM EDO de 64 bits, à 168 broches, 5 volts, avec un temps d'accès inférieur ou égal à 60 ns et un taux de rafraîchissement de 1 ou 2 Ko.

Si vous installez à la fois des modules DIMM EDO et des modules DIMM à pagination rapide, les performances seront équivalentes à celles des modules à pagination rapide.

Les modules DIMM à pagination rapide ayant un temps d'accès supérieur à 60 ns sont toutefois proscrits.

Les modules SIMM (Single Inline Memory Modules) des Macintosh plus anciens sont incompatibles avec votre ordinateur et ne devraient pas être installés dans ce dernier.

Les modules DIMM supportant un taux de rafraîchissement de 4 Ko sont aussi proscrits.